



## Repetidor sem fio

- » Repetidor de sinal sem fio para central de alarme AMT 8000
- » Proteção contra invasões de sinal
- » Criptografia na transmissão de dados entre dispositivos
- » Instalação e utilização simplificada
- » Longo alcance



O repetidor sem fio REP 8000 é ideal para tornar seu sistema de segurança ainda mais completo. O repetidor permitirá que os dispositivos (teclados, sirenes, sensores, etc.) se comuniquem a longas distâncias com a central de alarme tornando o alcance do sistema ainda maior. O repetidor tem o alcance de 1000 metros de distância com a central e 1000 metros com relação aos dispositivos. Isso tornará o sistema ainda mais robusto em grandes aplicações.

## Especificações técnicas

### Gerais

Frequência de operação	Sinal RF de 915 a 928 MHz
Modulação	DSSS BPSK 40 kbps
Potência máxima trans.	18 dBm
Alcance de transmissão	1000 m com visada direta em campo aberto
Alimentação DC (acompanha o amplificador)	1 bateria recarregável de 3,7 Vdc/3.000 mAh
Fonte de alimentação AC (acompanha o amplificador)	Entrada: 100/240 Vac ~ 50-60 Hz Saída: 7 Vdc – 500 mA
Temperatura de operação	-10 a 50° C @ 90% de umidade
Compatibilidade	Sistema de segurança sem fio 8000
Homologação Anatel	Sim
Proteção contra violação	Chave Tamper

## Especificações técnicas

Cor	Branco
Dimensões (L × A × P)	122 × 122 × 47 mm
Peso	256 gramas

## Fotos do produto

